

2.3. Szolgáltatás hívószámok listája

A szolgáltatások hívószáma és a további szükséges számjegyek

SZOLGÁLTATÁS	HÍVÓSZÁM	TOVÁBBI SZÜKSÉGES SZÁMJEGYEK
Adatvonal biztosítás beállítás/törlés	730	1/0 + #
Befigyelés letiltása beállítás/törlés	733	1/0 + #
Behallgatás beállítás/törlés	735	1/0 + #
Díjközlési kód bevitele SLT-nél	49 vagy **	Díjközlési kód
Ébresztés beállítása	76	hhmm ^{*2} + (0/1) + (1/2 + #)
Ébresztés beállítása törlés/ellenőrzés	76	2/3 + #
Ébresztés távvezérelt törlése	764	MELL. + # + 762#
Ébresztés távvezérelt ellenőrzése	764	MELL. + # + 763#
Ébresztés távvezérelt beállítása	764	MELL. + # + 76 + hhmm ^{*2} + (0/1) + (1/2) + #
Üzem mód átkapcsolás beállítás/törlés	78	1-3/0 + #
Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról (Mellékállomás lezárása) beállítás	77	0000-9999 kétszer + #
Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról (Mellékállomás lezárása) törlés	77	0000-9999 + #
Gyorstárcsázás egyéni, rövidített hívószámokkal	1* vagy #	0 - 9
Gyorstárcsázás egyéni, rövidített hívószámok tárolása	2*	(0-9) + telefonszám + #
Gyorstárcsázáshoz tárolt, egyéni, rövidített hívószámok ellenőrzése	3*	(0-9) + #
Gyorstárcsázás közös (rendszer), rövidített hívószámokkal, kéthuzalos, hagyományos telefonkészüléknél	*	00-99
Hangposta integráció beállítás/törlés	719	1-2 / 0 + #
Hívásátirányítás beállítás/törlés	71	1-3 + a kívánt szám / 0 + #
Hívásátirányítás - "Follow me" beállítás/törlés	71	5 + MELL. (mellékállomási hívószám) / 8 + #
Hívásátvétel, irányított	4	MELL (mellékállomási hívószám)
Hívásátvételi csoport	40	
Hívásátvétel letiltása beállítás/törlés	72	1/0 + #
Hívásátvétel egy üzenetrögzítőről (TAM-ról)	4 ^{*1}	
Hívás várakoztatása/hívás kivétele várakoztatásból	22/52	0 - 9
Hívásvédelem ("Ne zavarj") beállítás/törlés	71	4/0 + #
Ismételt hívás, az utoljára hívott szám újratárcsázása (kéthuzalos, hagyományos telefonkészüléknél)	## vagy 80	

*1 Tárcsázza a TAM (üzenetrögzítő) mellékeállomási hívószáma után, ha foglaltsági hangot hall.

2.3. Szolgáltatás hívószámok listája

SZOLGÁLTATÁS	HÍVÓSZÁM	TOVÁBBI SZÜKSÉGES SZÁMJEGYEK
Kaputelefon hívás/ajtónyitás	31/55	1 - 4
Kategória megváltoztatása rendszerkészületről	7*	Mellékállomási jelszó + MELL. + #
Kezelő hívása	0	
Konferencia (öt résztvevős)	22*	telefonszám + CONF
Külső szolgáltatások elérése	6	
Log-In / Log-Out	736	0 / 1 + #
Mellékállomási hívószám	100 - 199	
Mellékállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe állítása	79	#
Személykeresés - az összes mellékállomásra és külső személykereső berendezésre	33	* vagy 9
Személykeresés - külső személykereső berendezésre	34	
Személykeresés az összes mellékállomásra és személykereső csoportra	33	0/1 - 8
Személykeresés - jelentkezés	43	
Személykeresés letiltása beállítás/törlés	734	1 / 0 + #
Tartás (tartás 2 illetve 3 üzemmód) egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészüleknél	20	
Tartás, fővonal/ mellékállomási hívás kivétele tartásból	53/5	CO (fővonal száma)/ MELL.
Tárcsázás kifelé Fővonalak elérése, automatikus fővonal lefoglalás Fővonalak elérése, fővonalcsoport (trónkcsoport) kiválasztása	9 8	1 - 6
Tárcsázás a kézibeszélő felemelésével (Forró drót) kijelölés/beállítás/törlés egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészüleknél	74	2 + telefonszám + 1/0 + #
Üzenethagyási lehetőség az összes üzenet törlése	70	0 + #
Várakozó üzenet jelzése beállítás/törlése	70	(1 + MELL.) / (2 + MELL.) + #
Várakozó hívás jelzése, beállítás/törlés mellékállomásoknál	732	1 / 0 + #
Várakozó hívás jelzése, beállítás/törlés fővonalaknál	731	1 / 0 + #
Várakozó üzenet jelzése beállítás / törlés	75	1-6 / 0 + #

*2hhmm

hh: óra (00 - 12) / mm: perc (00 - 59)

2.3. Szolgáltatás hívószámok listája

Szolgáltatás hívószámok

SZOLGÁLTATÁS	HÍVÓSZÁM
<i>Foglaltsági hang közben:</i> Automatikus visszahívás (Várakozás foglalt vonalra) Várakozó hívás jelzése foglalt mellékállomásnak (kopogtatás)(BSS) Befigyelés - foglalt vonalra	6 2 3
<i>A hívásvédelem ("Ne zavarj" - DND) hang közben:</i> Hívásvédelem megkerülése	2
<i>Hívás vagy beszélgetés közben:</i> Átkapcsolható hívásjelzés - csengetéssel/beszédhanggal Konferencia kapcsolás Ajtónyitás Átváltás impulzusosról DTMF tárcsázásra	* 3 5 *#
<i>Ha a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE/ MONITOR gomb nincs lenyomva:</i> Háttérzene (BGM) be/kikapcsolása Nappali/éjszakai/ebédidő üzemmód kijelzése MELL. és a mellékállomási felhasználó neve/Dátum (nap/hónap) és pontos idő kijelzése/a dátum (hónap/nap/év/a hét napja) kijelzésének átkapcsolása	1 # *



- Ha a szolgáltatás hívószáma tartalmazza a "*" illetve a "#" karaktert, a tárcsás telefonkészülékekkel rendelkező felhasználók nem tudják elérni a szolgáltatást, kivéve azokat, amelyeknél a "#" helyett használható a "0" számjegy.